

LINEE CC/CF

KIP44 Giunto rinforzato IP44

SISTEMA IP44



Basi 75 e 100

Unire le barre di canale tramite il giunto meccanico. **(foto 1)**
Incollare sul bordo del canale la guarnizione autoadesiva (PV020). **(foto 2)**

Basi 150, 200 e 300

Unire le barre di canale tramite il giunto integrale (compreso nel kit del Giunto Rinforzato IP44). **(foto 1)**
Agganciare il ponticello di rinforzo sul giunto integrale ed incollare sul bordo del canale la guarnizione autoadesiva (PV020). **(foto 2)**



Basi 75, 100, 150, 200 e 300

Montare i coperchi a scatto ed inserire l'elemento di connessione (ECMT) per la continuità di terra - facendo attenzione che la guarnizione rimanga sottomessa al coperchio. **(foto 3)**

Posizionare la parte inferiore del Giunto Rinforzato IP44, poi agganciare e bloccare la parte superiore: fare attenzione che i dadi, che fuoriescono dal canale, siano alloggiati nelle apposite bugne del giunto. **(foto 4)**